




## MISE À JOUR ELNA 9900 V.1.40

Copier les six fichiers du dossier extrait (Application) dans le répertoire (sans créer un nouveau dossier) d'une carte ATA ou d'une clé USB.


Note: Supprimer tous autres fichiers de la carte ATA ou de la clé USB. Autrement, cela risque de prendre une heure ou plus pour mettre à jour la brodeuse.

Une fois les fichiers copiés dans le média, retiré en toute sécurité le média de votre ordinateur.

Eteindre votre brodeuse Elna 9900 et insérer la carte ATA ou la clé USB dans la fente ou le port de l'écran RCS.

Appuyer et tenir le bouton de **Traçage**  et le bouton de **déplacement à gauche**  sur l'écran RCS en même temps et mettre l'interrupteur sur ON de la machine.

Maintenir les deux boutons de l'écran pendant quelques secondes, un écran bleu apparaît. Lorsque la ligne verte commence à se déplacer de la gauche vers la droite (suivi de la zone noire), relâcher les deux boutons.



Le bouton Start/Stop deviendra rouge. → Traitement (~ 10 minutes)

Note: Ne pas mettre le commutateur sur OFF. Ne pas retirer la carte ATA ou la clé USB de l'écran RCS.

Lorsque la ligne verte atteint l'extrémité droite, l'écran devient bleu foncé et "Finish" sera indiqué.



Le bouton Start/Stop deviendra vert.

Eteindre la machine. Retirer la carte ATA ou la clé USB de la fente ou du port de la brodeuse.

Mettre l'interrupteur sur ON à nouveau, l'écran affichera V1.40.

Vos réglages personnalisés ne seront pas modifiés après la mise à jour. Toutefois, les paramètres de "Sélection de la marque du fil" et «Ignorer les points courts" seront remis à zéro car des nouvelles options ont été ajoutées par la mise à jour.

**[SET5]** Sélection de la marque du fil

**[SET6]** Ignorer les points courts

